

MANUAL PËRDORIMI – KATEGORIA MONITOR

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual përdorimi ka për qëllim t'i udhëzojë përdoruesit në mënyrë të përgjithshme dhe informuese për përdorimin korrekt të monitorëve (LED/LCD/OLED, etj...).

 **Shënim:** Ky dokument ka karakter informues dhe nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi/Perdorimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **fillestar** njohurish. Importuesi/shitësi nuk mban përgjegjësi për dëmtime që vijnë si pasojë e përdorimit të gabuar, montimit jo korrekt ose mosrespektimit të udhëzimeve të prodhuesit.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

Para se të filloni, sigurohuni që në kuti të jenë të pranishme këto pjesë: - Monitori - Mbjatësja (stand) e monitorit - Baza e mbjatësjes - Kabllo rryme - Kabllo sinjali (HDMI / DisplayPort / VGA – sipas modelit) - Manual i shkurtër ose kartë garancie

Shënim: Nëse mungon ndonjë pjesë, mos e ndizni pajisjen dhe kontaktoni shitësin.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

Hapat e sigurt:

1. Vendoseni kutinë në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme.
2. Hapeni kutinë nga pjesa e sipërme ose nga tregon kutia.
3. Nxirrni aksesoret (kabllo dhe mbjatësen) përpara monitorit.
4. Ekranin mos e nxir nga mbeshjtjellja vete (polisteroli) ende.

 **Kujdes:** Mos ushtroni presion mbi ekranin – mund të dëmtohet paneli!

4. MONTIMI FIZIK I MONITORIT

4.1 Montimi me mbjatësen origjinale (Stand)

1. Bashkoni bazën me krahun e mbjatësjes (nëse janë të ndara).
2. Fiksioni mbjatësen në pjesën e pasme të monitorit deri sa të dëgjohet klikimi ose përdorni vidat përkatëse.
3. Ngrije Ekranin nga ambalazhi paketimit duke e kapur nga mbjatësja.
4. Vendoseni monitorin në pozicion vertikal dhe vend te sheshte.

 **Kujdes:** Mos e ngri ekranin nga kutia duke e kapur ne panel!

4.2 Montimi në mur (VESA Mount – opsional)

- Monitori duhet të mbështesë standardin **VESA (p.sh. 75x75 mm ose 100x100 mm)**.
- Hiqni mbjatësen origjinale.
- Përdorni mbjatëse muri të certifikuar.

 Montimi në mur duhet të kryhet nga personel i kualifikuar.

5. PORTAT DHE LIDHJET

Në pjesën e pasme ose anësore të monitorit mund të gjeni këto porta:

5.1 Portat kryesore

- **HDMI** – Lidhje dixhitale (më e përdorura)
- **DisplayPort (DP)** – Cilësi e lartë për PC dhe workstations
- **VGA** – Lidhje analoge (modele të vjetra)
- **USB (nëse ka)** – Për hub ose pajisje ndihmëse
- **Audio Out** – Për kufje ose altoparlantë

6. LIDHJA ME RRYMË DHE PAJISJE

1. Lidhni kabllo e rrymës në monitor.
2. Lidhni skajin tjetër në prizë elektrike.
3. Lidhni kabllo HDMI / DP me kompjuterin ose laptopin.
4. Sigurohuni që kabllo të jenë futur plotësisht.

7. VENDOSJA NË PUNË (STARTIMI)

1. Shtypni butonin **Power** në monitor.
2. Ndizni kompjuterin.
3. Monitori duhet të shfaqë automatikisht figurën.

Nëse nuk ka figurë: - Kontrolloni burimin (Input Source) - Kontrolloni kabllo - Provoni një port tjetër

8. KONFIGURIMI FILLESTAR

8.1 Rregullimet bazë (opsionale, manualisht)

- Ndriçimi (Brightness)
- Kontrasti (Contrast)
- Rezolucioni (p.sh. 1920x1080)
- Frekuenca (Hz)

8.2 Pozicionimi ergonomik(opsionale, preferenciale)

- Pjesa e sipërme e ekranit në nivelin e syve
- Distanca: 50–70 cm nga sytë
- Këndi i pjerrësisë: 10–20°

9. MIRËMBAJTJA

9.1 Mirëmbajtja e përgjithshme (të gjithë monitorët)

- Pastroni ekranin vetëm me leckë mikrofibër
- Mos përdorni alkool, amoniak ose kimikate të tjera
- Mos ushtroni presion mbi panelin
- Mbajeni larg lagështirës dhe burimeve të nxehtësisë

⚠ Kujdes: Përdorimi i solucioneve pastruese mund të shkaktojë vija horizontale apo vertikale nëse nuk përdoret i duhuri, gjithashtu dhe shtrëngimi i panelit gjatë pastrimit shkakton probleme të njëjtë!

10. MONITORËT OLED – KUJDES I VEÇANTË

🔧 Deklaratë ligjore: Fenomeni *Burn-in* konsiderohet karakteristikë teknologjike e paneleve OLED dhe **nuk klasifikohet domosdoshmërisht si defekt prodhimi**. Garancia mund të mos e mbulojë këtë fenomen, në varësi të politikave të prodhuesit.

Monitorët **OLED** përdorin panele vetëndriçuese, të cilat ofrojnë kontrast shumë të lartë dhe ngjyra perfekte, por kërkojnë kujdes të shtuar për të shmangur fenomenin **Burn-in**.

10.1 Çfarë është Burn-in?

Burn-in është shfaqja e përhershme e elementeve statike (logo, taskbar, menu) që qëndrojnë për kohë të gjatë në të njëjtin pozicion në ekran.

10.2 Rregulla të rëndësishme për përdorimin e OLED

- ✓ Aktivizoni **Screen Saver** pas 5–10 minutash pasiviteti
- ✓ Ulni ndriçimin (Brightness) në përdorim ditor
- ✓ Aktivizoni funksionet e integruara si: - Pixel Refresh / Pixel Cleaning
- Logo Brightness Reduction
- Screen Shift / Pixel Shift
- ✗ Mos lini imazhe statike për orë të tëra (p.sh. tabela Excel, POS, kamera sigurie)
- ✗ Mos përdorni OLED si ekran informativ 24/7 pa rotacion përmbytjeje

10.3 Rekomandime për përdorim profesional

- Për zyra: aktivizoni **Dark Mode** në Windows/macOS
- Për dizajn/video: përdorim ideal, por me pushime periodike
- Për POS / monitorim: **NUK rekomandohet OLED**

11. KËSHILLA SIGURIE DHE PËRGJEGJËSIE

- ⚠ Mos e hapni monitorin – rrezik elektrik
- ⚠ Mos e përdorni nëse kabloja e rrymës është e dëmtuar
- ⚠ Mbajeni larg fëmijëve
- ⚠ Mos përdorni monitorin në ambiente industriale nëse nuk është i certifikuar për atë qëllim

🔧 Përgjegjësia: Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - humbje të të dhënave - dëmtime indirekte - ndërprerje pune - përdorim jo të përshtatshëm për qëllimin e pajisjes

12. SHËNIME FINALE

Ky manual është udhëzues i përgjithshëm. Për funksione specifike, referojuni manualit të prodhuesit që gjendet në kutinë e produktit ose online.

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në cdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në një nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech