

⚠ Konfigurime të pasakta mund të shkaktojnë destabilitet.

MANUAL PËRDORIMI – RAM (MEMORY)

1. QËLLIMI I DOKUMENTIT

Ky manual ka karakter **informues** dhe synon të udhëzojë përdoruesin për instalimin dhe përdorimin korrekt të memories RAM (Random Access Memory) në kompjuterë desktop.

🔧 **Shënim:** Ky dokument nuk zëvendëson manualin zyrtar të prodhuesit. Instalimi i këtij lloji pajisje kërkon nivel të **avancuar** njohurish ose person të kualifikuar të kësaj fushe. Shitësi / importuesi nuk mban përgjegjësi për dëmtime që vijnë nga instalim i gabuar, elektricitet statik (ESD), përkulje të kontakteve ose përdorim jo kompatibil.

2. PËRMBAJTJA E KUTISË

- Module RAM (1 ose më shumë)
- Manual i shkurtër / kartë garancie

⚠ Nëse moduli paraqet dëmtime fizike, mos e instaloni.

3. NXJERRJA NGA KUTIA (UNBOXING)

1. Hapeni paketimin mbi një sipërfaqe të sheshtë.
2. Nxirrni RAM-in duke e kapur **vetëm nga anët**.
3. Mos prekni kontaktet metalike (gold pins)

4. MASA ANTI-STATIKE (ESD)

- ✓ Prekni një sipërfaqe metalike të tokëzuar përpara instalimit
- ✓ Përdorni byzylyk anti-statik
- ✗ Mos punoni mbi tapet ose rroba sintetike

5. KOMPATIBILITETI

Para instalimit, sigurohuni që: - RAM është i tipit të duhur (DDR4 / DDR5) - Motherboard e mbështet frekuencën - Kapaciteti total është i përputhshëm

🔧 Instalimi i RAM-it jo kompatibil mund të pengojë ndezjen e sistemit ose shkaktojë prishje të sistemit të operimit.

6. INSTALIMI I RAM-IT

1. Hapni kapëset e slot-it RAM.
2. Përputhni prerjen orientuese.
3. Shtypni RAM-in derisa kapëset të mbyllen automatikisht.

⚠ Kompjuteri duhet të jetë i **FIKUR**. Mos ushtroni forcë të tepruar gjatë vendosjes në bord.

7. KONFIGURIMI DUAL / QUAD CHANNEL

- Për dy module, përdorni slot-et e rekomanduara nga motherboard-i
- Shpesh janë të shënuara me të njëjtën ngjyrë

8. STARTIMI I PARË

1. Ndizni sistemin.
2. Kontrolloni në BIOS që RAM-i njihet.
3. Aktivizoni XMP/EXPO nëse është e nevojshme.
4. Pas ndezjes së pare të sukseshme sugjerohet që të bëhet kontroll(Check) për Error nga fabrikimi duke përdorur Windows Memroy Diagnostic.

9. MIRËMBAJTJA

- Mos e hiqni RAM-in gjatë funksionimit
- Pastroni pluhurin periodikisht
- Shmangni lagështirën

10. KUFIZIM PËRGJEGJËSIE

Shitësi/importuesi nuk mban përgjegjësi për: - dëmtime nga ESD - mos-kompatibilitet - konfigurime të avancuara BIOS

11. SHËNIME FINALE

Ky manual është i vlefshëm për shumicën e moduleve RAM desktop standard.

Dokument orientues për përdorim teknik dhe shitje

Në rast se hasni vështirësi gjatë montimit dhe ju duhet ndihmë, mund të kontaktoni në cdo moment me suportin teknik gjatë orarit të punës (E Hënë – E Shtunë 10:00- 20:00) në nje nga mënyrat:

TEL/Whatsapp: +355 69 6666 456

email: info@lv4tech.com

Ticket: helpdesk.lv4tech.com

Facebook DM: @LV4Tech

Instagram DM: @LV4Tech